



Anunciador en serie LCD de 80 caracteres para panel de control | Fire Lite FL-ANN-80

Descripción

El anunciador FL-ANN-80 es un anunciador de incendios LCD retroiluminado de 80 caracteres compacto que imita la pantalla del panel de control de alarma contra incendios (FACP). Proporciona indicadores de estado del sistema para las condiciones de alimentación de CA, alarma, problema, supervisión y alarma silenciada. El FL-ANN-80 y el FACP se comunican a través de una interfaz serial de dos hilos que emplea el formato de comunicación ANN-BUS. Los dispositivos conectados se alimentan, a través de dos cables adicionales, ya sea por el FACP del host o por una fuente de alimentación filtrada listada en UL remota. FL-ANN-80 es rojo; para blanco, pida ANN-80-W.

El FL-ANN-80 muestra texto en inglés de la información del punto del sistema, incluido el tipo de dispositivo, la zona, la alarma del punto independiente, el estado de problema o supervisión, así como cualquier etiqueta alfabética personalizada programada en el panel de control. Incluye interruptores de control para el control remoto de funciones críticas del sistema. (Un interruptor de llave evita la operación no autorizada de los interruptores de control).

Se pueden conectar hasta ocho FL-ANN-80 al ANN-BUS de cada FACP. No se requiere programación, lo que ahorra tiempo durante la puesta en marcha del sistema.

ESPECIFICACIONES

Rango de tensión de funcionamiento	18 VCC a 28 VCC
Consumo actual	Nominal de 24 VCC (filtrada y no reiniciable): 40 mA máximo
Temperatura ambiente	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
Humedad relativa	93 % ± 2 % HR (sin condensación) a 32 °C ± 2 °C (90 °F ± 3 °F)
Medidas	5.375" (13.65 cm.) de alto x 6.875" (17.46 cm.) de ancho x 1.375" (3.49 cm.) de profundidad.
Para uso en interiores en un lugar seco	
Todas las conexiones son de potencia limitada y supervisadas	