



Detector de Humo Fotoeléctrico Convencional | Simplex 4098-5601

Descripción

El Simplex 4098-5601 es un detector de humo fotoeléctrico con compensación de deriva de sensibilidad TrueAlarm incorporada.

Además, su diseño de rejilla mejora la captura de humo al dirigir el flujo a la cámara.

La operación Simplex 4098-5601 es para montaje en techo o pared y sus áreas de entrada son mínimamente visibles cuando se monta en techo.

Además, identifica el estado general de sensibilidad mediante el LED del detector. Asimismo, inicia alarma y verifica el desempeño.

Además, los detectores fotoeléctricos Simplex TrueAlarm proporcionan muchas de las funciones comprobadas de detección analógica TrueAlarm para aplicaciones en las que los detectores están conectados a circuitos de dispositivos iniciadores (IDC) convencionales de 2 o 4 cables.

En consecuencia, cada detector TrueAlarm tiene un microprocesador incorporado que evalúa la actividad de su cámara de dispersión de luz fotoeléctrica y toma una decisión inteligente basada en el historial de oscurecimiento de la luz sobre si existe una condición de alarma.

Reemplazo para características del detector de humo fotoeléctrico Simplex 4098-9601

- Sensibilidad nominal de 2,8 %/pies.
- Indicador de estado LED
- Voltaje: 15 a 32 VCC desde el panel de control de alarma contra incendios IDC
- Rango de velocidad del aire: 0-2000 pies/min (0-610 m/min)
- Rango de temperatura listado por UL: 32° a 100° F (0° a 38° C)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15° a 122° F (-9° a + 50° C)
- Rango de humedad: 10% a 95% RH de 32° a 122°F (0° a 50° C) sin condensación
- Dimensiones: 4-7/8" de diámetro. x 1-7/8" H, montado en la base (124 mm x 48 mm)