



Energizadores XPOWER i8

Descripción

Ideal para energizar el cerco eléctrico de disuación en su hogar. Equipo altamente eficaz e inteligente, con funciones de activación y desactivación a distancia.

Alcance de electrificación hasta 3500m.

Incluye un manual de instalación impreso en el cual se le enseñará a instalar, configurar y programar todo el sistema usted mismo.

Funcion Antiplantas y Anti-Lluvia

Se refiere a la exclusion de los arcos a tierra o «chispazos» (como son conocidos comúnmente), causados por el contacto con las ramas de arboles o plantas que se encuentren cerca del lugar donde esta instalada la cerca electrificada. Esta funcion realiza un conteo continuo de los arcos a tierra, despues de este conteo genera una alarma. Si los arcos no son continuos en un lapso de 1 segundo, el contador se vuelve a reiniciar. Esta funcion viene programada de fabrica para descartar totalmente los arcos a tierra, pero se puede programar a un numero determinado entre 0 y 240 arcos. Incluye un manual de instalación impreso en el cual se le enseñará a instalar, configurar y programar todo el sistema usted mismo.

Energía de electrificación	Mín. 280 mJ – Máx. 1 J
Salida de alto voltaje	Mín. 8400 V – Máx. 13000 V
Consumo de energía	Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W
Alcance de electrificación	Óptimo 1000 m – Máx. 1600 m
Alimentación de red / Transformador	110 o? 220 VAC – 60 Hz / 13.5V 300mA
Batería de respaldo recargable	12 V – 7 Ah
Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a	