



Panel de Alarma contra incendios direccionable Fire Lite FL-ES-50XI

Descripción

El ES-50XI es el más reciente panel de control de alarma contra incendios direccionable inteligente (FACP) de Fire-Lite, es un reemplazo directo del MS-9050UD/LS. «No incluye un comunicador». Admite hasta 50 dispositivos direccionables en cualquier combinación de detectores o módulos. Con una extensa lista de potentes funciones, se programan igual que los otros paneles direccionables de Fire-Lite.

Capacidad del sistema

- Circuitos de línea de señalización inteligente: 1
- Capacidad del dispositivo direccionable: 50
- Zonas de software programables: 50
- Anunciadores: 16

Alimentación de CA: funciona con 120 o 240 VCA, 50/60 Hz, 3,25 A, Detección automática: no se requiere interruptor. Tamaño del cable: mínimo 14 AWG (2,00 mm²) con aislamiento de 600 V. Sin limitación de potencia, supervisada.

Batería: Dos baterías de plomo-ácido de 12 V 18 AH. Cargador de batería Capacidad: 7-18 AH (el gabinete ES-50X admite un máximo de dos 18 AH baterías.)

Bucle de comunicación: Supervisado y de potencia limitada.

Especificaciones eléctricas

Circuitos de dispositivos de notificación: el bloque de terminales proporciona conexiones para dos NAC, Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A). Especial Poder de aplicación. Circuito supervisado de potencia limitada. Máximo corriente de señalización por circuito: 2,5 amperios aplicación especial, 250mA regulado. Resistencia de fin de línea: 4,7 k ohmios, ½ vatio (N/P 71252 UL enumerados) para NAC Estilo Y (Clase B); sistema capaz de 1,9 k? – 22 k? Rango ELR. Consulte el Documento de compatibilidad de dispositivos Fire•Lite para dispositivos compatibles enumerados.

Dos relés programables y un relé de problema fijo: Capacidad de contacto: 2,0 A a 30 V CC (resistiva), 0,5 A a 30 V CA (resistiva). Relés de forma C, sin limitación de potencia, no supervisados.