



## Panel de Alarma Direccional de Detección y Descarga Secutron Modelo: MRI-401-R

### Descripción

El panel de control de alarma contra incendios direccional MR-401R es un panel multizona direccional de 3 bucles (SLC) compatible con la nueva serie MRI-4000.

**4 razones para elegir el** panel de control de alarma contra incendios direccional MR-401R:

1. El panel es ideal para trabajos pequeños y medianos. **Es fácil de instalar y configurar**.
2. **El MR-401R se envía premontado.** Viene con la placa base, la fuente de alimentación, el transformador, la pantalla principal, la caja posterior negra y una puerta roja.
3. **El panel es compatible con la nueva Serie MRI-4000.** Viene con un bucle direccional (SLC) y puede tener hasta 3 bucles, con un máximo de 240 dispositivos MRI-4000 por bucle. Conecte el sumador de bucle dual ALC-480 al panel para tener 2 bucles adicionales compatibles con dispositivos MRI-4000 (SLC). El ALC-480 se vende por separado.
4. **El MR-401R está equipado con un marcador incorporado.** El marcador proporciona un medio para comunicar el estado del panel a la estación central de monitoreo remota utilizando dos líneas telefónicas dedicadas.

El panel de control de alarma contra incendios direccional MR-401R de Secutron proporciona lo siguiente:

- Placa principal, fuente de alimentación y caja trasera.
- Opciones flexibles de configuración de zonas y grupos.
- Pantalla principal 3500 con pantalla LCD de 4 x 20.
- Bucles analógicos Clase A (DCLA), Clase X (DCLC) o Clase B (DCLB).
- Cuatro circuitos NAC de clase B y clase A de potencia limitada (máximo 1,5 amperios cada uno – 6,0 amperios en total).
- Hasta 3 bucles compatibles con MRI-4000 (SLC) con un máximo de 720 dispositivos, 240 por bucle.
- Relés de alarma comunes, de supervisión, de problemas y auxiliares dedicados.
- Se puede agregar un módulo sumador de pantalla RAX-1048TZDS adicional para proporcionar 96 puntos de anuncio por sumador.
- Las salidas adicionales incluyen conexiones para un indicador de problemas remoto MR-2300T, módulo de polaridad inversa MR-2300-PR, un bus RS-485 para conexión de hasta siete RAX-LCD-LITE, RAM-3500-LCD, SRM-312 y RA -Anunciadores Serie 1000.
- La energía auxiliar está disponible en forma de fuente de alimentación auxiliar reinicial y filtrada y regulada de 24 VCC sin filtrar y sin supervisión.