



Anunciador remoto LCD de 4×40 caracteres LCD Ravel – Avani

Descripción

El panel repetidor Avani-RP es una unidad remota compacta para el panel de alarma contra incendios analógico direccionable inteligente Ravel-Avani. Reproduce todas las indicaciones del FACP de forma independiente o en red. Cuenta con una pantalla LCD de 40×4 de 160 caracteres. Este repetidor se conecta al FACP de Avani mediante la red de comunicación RS 485. Cualquier fallo o pérdida de comunicación debido a un fallo del cable se indica en este panel. Los parámetros de la pantalla se pueden seleccionar individualmente para adaptarse a las necesidades de cada área remota.

- Listado por UL (9.^a edición)
- procesador de 32 bits
- Pantalla LCD de 160 (40 x 4) caracteres
- Almacenamiento de eventos con reloj en tiempo real
- Comunicación RS 485 para Red / Repetidor
- Un relé programable de forma C para incendio
- Amplia protección transitoria incorporada
- Instalación de prueba de lámparas
- Indicación LED de incendio común, supervisión y falla

Especificación eléctrica

Voltaje de funcionamiento	: 24 VCC
Corriente de reposo	: 80 mA
Corriente de alarma	: 130 mA

Condición de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	: 0-49°C/32-120°F.
Humedad relativa	: 93 ± 2 % HR (sin condensación) a 32 ± 2 °C/ 90 ± 3 °F.

Condición de funcionamiento

Tipo	: Formulario C
Número de relés	: 1
Clasificación de contactos de relé	: 2 A a 30 VCC, 0,5 A a 125 VCA

Especificación mecánica