



Anunciador remoto para paneles 2008FS, 2050FS y 2250FS | Simplex 2606-9101

Descripción

El anunciador LCD para los paneles 2008-9101, 2050-9101 y 2250-9101 proporciona un anuncio remoto del estado de la unidad de control de alarma contra incendios (FACU). La pantalla LCD y los LED indican el estado visual. La sonda piezoeléctrica proporciona un anuncio audible. Puede activar o bloquear el acceso a las funciones del interruptor del anunciador mediante el interruptor de llave.

Puede instalar un número máximo de cuatro anunciadores en la FACU 2008-9101 y un número máximo de ocho anunciadores en las FACU 2050-9101 y 2250-9101.

Características

- Para uso en interiores en un lugar seco.
- Todas las conexiones están limitadas por la potencia y supervisadas.

Medidas

Altura

5 3/8 pulg.
13,65 cm

Largura

6 7/8 pulg.
17,46 cm

Profundidad

1 3/8 pulg.
3,49 cm

Requisitos de potencia y limitaciones ambientales

Tipo de medición

Voltaje

Artículo

Fuente de
alimentación de 24
V CC

Gama

Nominal 24 VDC:

Rango de compatibilidad, de 16 a 30 VCC

Cuando la luz de fondo de la pantalla LCD está apagada: Cor
mA

Corriente en espera: 40 mA