



## Energizadores XPOWER i12

### Descripción

Ideal para energizar el cerco eléctrico de disuación en su hogar. Equipo altamente eficaz e inteligente, con funciones de activación y desactivación a distancia.

Alcance de electrificación hasta 3500m.

Incluye un manual de instalación impreso en el cual se le enseñará a instalar, configurar y programar todo el sistema usted mismo.

### Funcion Antiplantas y Anti-Lluvia

Se refiere a la exclusion de los arcos a tierra o «chispazos» (como son conocidos comúnmente), causados por el contacto con las ramas de arboles o plantas que se encuentren cerca del lugar donde esta instalada la cerca electrificada. Esta funcion realiza un conteo continuo de los arcos a tierra, despues de este conteo genera una alarma. Si los arcos no son continuos en un lapso de 1 segundo, el contador se vuelve a reiniciar. Esta funcion viene programada de fabrica para descartar totalmente los arcos a tierra, pero se puede programar a un numero determinado entre 0 y 240 arcos. Incluye un manual de instalación impreso en el cual se le enseñará a instalar, configurar y programar todo el sistema usted mismo.

| Características                                                          | Especificaciones                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Energía de electrificación                                               | Mín. 290 mJ – Máx. 1.0 J            |
| Salida de alto voltaje                                                   | Mín. 8400 V – Máx. 13000 V          |
| Consumo de energía                                                       | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W           |
| Alcance de electrificación                                               | Óptimo 3000 m – Máx. 3500 m         |
| Alimentación de red / Transformador                                      | 110 ó 220 VAC – 60 Hz / 13.5V 300mA |
| Batería de respaldo recargable                                           | 12 V – 7 Ah                         |
| Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga | 26 horas                            |