



Fuente de poder de 10A a 24VCC Fire Lite FL-PS10

Descripción

La FL-PS10(C) es una fuente de alimentación remota de 10 amperios con cargador de batería que se puede conectar a cualquier panel de control de alarma contra incendios (FACP) de 12 o 24 voltios o usarse de forma independiente fuente de alimentación. La serie PS proporciona alimentación de 24 V CC para NAC (circuitos de dispositivos de notificación) configurados como Clase B o Clase A (requiere la tarjeta opcional ZNAC PS) con múltiples opciones de protocolo de sincronización. La serie PS también proporciona energía auxiliar, constante o reinicializable, adecuada para detectores, anunciadores, retenedores de puertas y otros periféricos del sistema de alarma contra incendios. El gabinete de la serie PS puede contener dos baterías de 7 AH o 18 AH y puede cargar baterías de hasta 33 AH en un gabinete separado.

APROBACIONES

Estos listados y aprobaciones se aplican a los módulos especificados en este documento. En algunos casos, ciertos módulos o aplicaciones pueden no estar listados por ciertas agencias de aprobación, o la lista puede estar en proceso. Consulte a la fábrica para conocer el estado de listado más reciente.

- UL Listed: S2424
- ULC Listed: S2424 (FL-PS6/10C)
- CSFM Approved: 7315-0075:0510
- FDNY Approved
- FM Approved

ESPECIFICACIONES

Energía primaria (CA)	FL-PS10(C)	120VAC, 50/60 Hz, 6.2 A máximo
	Tamaño del cable	#12-14 AWG con aislamiento de 600 V
	Voltaje de entrada del disparador	9 a 32 VCC
Circuito de entrada de comando	Activar corriente	2,0 mA (16 – 32 V); Por entrada: 1,0 mA (9 – 16 V)
Calificación de contacto de problemas	4 A a 24 VCC	

- 24 VDC filtrada, regulada

- FL-PS6: TB8 TB9, 1A Regulado, 2A aplicaciones especiales