



Grabador Cooper XVR 8ch+ 1tb ssd – Penta-brid – smd

Descripción

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de funcionamiento

Web; GUI local

SMD más

SMD Plus de Recorder

4 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.

Audio y vídeo

Entrada de cámara analógica

8 puertos BNC, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Entrada de cámara

1. CVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps. 2. TVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps. 3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps.

Hasta 10 canales de acceso IPC.

Entrada de cámara IP

2 canales IP por defecto + 8 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP)

ancho de banda entrante: 40 Mbps, ancho de banda de grabación: 40 Mbps y ancho de banda saliente: 40 Mbps

*Después de agregar canales IP más allá de los canales existentes, la función AI (SMD) se deshabilitará.

Corriente principal:

Capacidad de

8 canales: el primer canal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), otros 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps)

codificación

Subtransmisión:

8 canales: CIF a (1 fps–7 fps)

Doble