



MRM-810MPU Estacion Manual Direccionable SECUTRON

Descripción

Las estaciones manuales de alarma contra incendios de la serie MRM-800MP(U) de Secutron permiten la activación manual de la alarma. La serie MRM-800MP utiliza símbolos e iconos en relieve en lugar de texto impreso, lo que facilita su reconocimiento universal.

Características

- Fabricado íntegramente en material LEXAN
- Operación a puño cerrado (ADA – Ley de Estadounidenses con Discapacidades)
- No hay texto impreso en los dispositivos, en su lugar se utilizan símbolos e iconos.
- Los símbolos están en relieve para que se reconozcan fácilmente al tacto.
- Compatible con los paneles de alarma contra incendios de las series MR-400 y MMX-4000
- Fácil instalación
- Accesible desde el frente para realizar el cableado mientras está montado
- Se monta en una caja posterior de una sola banda
- Rango de temperatura de 0°C a 49°C
- El dispositivo viene con una clave de reinicio.
- Solo para uso en interiores
- El LED de alarma es visible desde el frente: útil para la resolución de problemas

El direccionamiento se realiza con el programador de dispositivos MIX-4090. Para configurar la dirección de este dispositivo, desconéctelo del bucle o asegúrese de que el bucle al que está conectado esté desconectado del panel y cortocircuitado en las entradas SCL+ y SLC- del dispositivo. Si no se realiza alguno de estos pasos, la programación de la dirección de los sensores previamente configurados en el bucle podría cambiar.

Información para pedidos

- **MRM-810MP:** Estación de accionamiento de doble acción direccionable de 1 etapa MP, ULC
- **MRM-810MPU:** Estación de accionamiento de doble acción direccionable de 1 etapa MP, UL
- **MRM-802MP:** Estación de accionamiento direccionable de dos etapas MP, ULC
- **MRM-822MP:** Estación de tiro de doble acción de dos etapas con cerradura magnética MP, ULC
- **MIX-4090:** Herramienta de programación de dispositivos direccionables
- **MRM-800:** Caja de superficie para estaciones manuales de la serie 800