



Panel de Alarma Direccional Secutron Modelo: MRI-400-R

Descripción

El panel de control de alarma contra incendios direccional MR-400R es un panel direccional multizona compatible con la nueva serie MRI-4000.

4 razones para elegir el panel de control de alarma contra incendios direccional MR-400R:

1. El panel es ideal para trabajos pequeños y medianos. **Es fácil de instalar y configurar**.
2. **El MR-400R se envía premontado.** Viene con la placa base, la fuente de alimentación, el transformador, la pantalla principal, la caja posterior negra y una puerta roja.
3. El panel es **compatible con la nueva Serie MRI-4000**. Viene con un bucle direccional (SLC) para un máximo de 240 dispositivos MRI-4000 en total.
4. **El MR-400R está equipado con un marcador incorporado.** El marcador proporciona un medio para comunicar el estado del panel a la estación central de monitoreo remota utilizando dos líneas telefónicas dedicadas.

El panel de control de alarma contra incendios direccional MR-400R de Secutron proporciona lo siguiente:

- Placa principal, fuente de alimentación y caja trasera.
- Opciones flexibles de configuración de zonas y grupos.
- Pantalla principal 3318 con pantalla LCD de 4 x 20.
- Bucles analógicos Clase A (DCLA), Clase X (DCLC) o Clase B (DCLB).
- Cuatro circuitos NAC de clase B y clase A de potencia limitada (máximo 1,5 amperios cada uno – 5,0 amperios en total).
- Un bucle direccional (SLC) con un máximo de 240 dispositivos Secutron (serie MRI-4000) en total.
- Relés de alarma comunes, de supervisión, de problemas y auxiliares dedicados.
- Las salidas adicionales incluyen conexiones para un indicador de problemas remoto MR-2300T, módulo de polaridad inversa MR-2300-PR, un bus RS-485 para conexión de hasta siete RAX-LCD-LITE, RAM-3318-LCD, SRM-312 y RA -Anunciadores Serie 1000.
- La energía auxiliar está disponible en forma de fuente de alimentación auxiliar reinicial y filtrada y regulada de 24 VCC sin filtrar y sin supervisión.
- Marcador POT incorporado que permite informar eventos a una instalación de monitoreo.