



Panel de Alarma Hagroy Smart P4 MAX Ver. 2

Descripción

El panel destaca por su capacidad de integrar la verificación de video desde smartphones, convirtiéndose en una herramienta efectiva para la supervisión remota del negocio. La aplicación iHagroy para smartphones permite el control total del equipo, facilitando la activación, desactivación y la gestión de acciones de emergencia o automatización del hogar.

Además, cuenta con 4 accesorios de domótica diseñados para mejorar las funciones del negocio. Su facilidad de instalación y compatibilidad con la automatización empresarial hacen del HS-P4 MAX un sistema versátil y completo, respaldado por una amplia gama de accesorios complementarios.

- Tarjeta controladora con CPU Core con sistema alta velocidad DMA y Crypto Engine para seguridad transferencia de datos.
- Configuración por teclado frontal, software configurador y entorno web.
- Puerto serial para configuración y actualización de versiones.
- Receptor de radio frecuencia en la banda de 433MHz, velocidad de datos 4.6 Kbps y sensibilidad -118 dBm, antena RF de 17.5 cm y distancia a línea de vista hasta 100m.
- Transmisor de radiofrecuencia 433Mhz, 10dBm de potencia con velocidad 3kbps.
- Puerto de comunicación Ethernet TCP/IPv4 en tarjeta electrónica.
- Velocidad red LAN: 10/100Mbps, conector RJ45 con protección electromagnética.
- Soporta hasta 8 sockets independientes simultáneos vía internet.
- Soporta protocolos de red: ETHERNET ARP IP UDP TCP ICMP.
- Velocidad de red HSDPA:3.6Mbps, UMTS:384Kbps, EDGE: 236.8Kbps.
- LEDs indicadores en el teclado frontal DC, RED, RF, STS Y ZONA.
- Una salida alámbrica de utilidad (PGM)
- Salida para sirena alámbrica.
- Cuatro zonas alámbricas y cuatro zonas inalámbricas
- Capacidad de almacenar hasta 4 usuarios personalizados con: Nombre completo, número telefónico y dirección.
- Capacidad de almacenar hasta 4 pulsadores inalámbricos.
- Activación de alarma vía teclado frontal, aplicativo (ihagroy) y llavero inalámbrico.