



Sensor de humo fotoelectrico direccionable Simplex 4098-9714

Descripción

El sensor analógico TrueAlarm 4098-9714 proporcionan una medición analógica comunicada digitalmente al panel de control del host mediante comunicaciones direccionables Simplex. La unidad de control analiza los datos, determina un valor medio y lo almacena. Al comparar el valor actual del sensor con su valor y tiempo promedio, se determina una alarma u otra condición anormal.

ESPECIFICACIONES

Detección analógica
TrueAlarm

Transmisión digital de valores de sensores analógicos mediante comunicaciones de dos hilos IDNet o MAPNET II

Para usar con los
siguientes productos
Simplex

- Unidades de control de las series 4007ES, 4010, 4010ES, 4100ES y 4100U; y unidades de control de la serie 4008 con conjunto de funciones reducido (consulte la hoja de datos S4008-0001 para obtener más detalles)
- Unidades de control de las series 4020, 4100 y 4120, transpondedores universales y CDT TrueAlarm 2120 equipados para el funcionamiento de MAPNET II

Unidad de control de
alarma contra
incendios

- Registro de valores máximos con análisis preciso de cada sensor para la selección de sensibilidad individual
- El monitoreo de sensibilidad cumple con los requisitos de prueba de sensibilidad de NFPA 72; La verificación automática de la calibración del sensor individual verifica la integridad del sensor.
- Compensación ambiental automática, funcionamiento de alarma multietapa y visualización de la sensibilidad directamente en porcentaje para cada pie
- Muestre e imprima información detallada del sensor en un lenguaje sencillo en inglés

Sensores de humo
fotoeléctricos

Niveles de sensibilidad de 0,2% a 3,1%. Consulte Sensores TrueAlarm para obtener más información.

Los sensores de calor
tienen estos

- Tres umbrales fijos de detección de temperatura: 135 °F, 155 °F y 190 °F