



Grabador cooper xvr 4ch+ 1tb ssd

Descripción

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz operativa

Sitio web; GUI local

SMD Plus

SMD Plus por grabador

4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.

Audio y Vídeo

Entrada de cámara analógica

4 puertos BNC, admite detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Entrada de cámara

1. CVI: 1080p@25/30fps; 720p a 25/30/50/60 fps.
2. TVI: 1080p a 25/30 fps; 720p@25/30 fps.
3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps.

Hasta 5 canales de acceso IPC.

1 canal IP por defecto + 4 canales (los canales analógicos se convierten en canales