



Luz de emergencia Explorer 2x10w Modelo: LE-1306LD

Descripción

LUZ DE EMERGENCIA INDUSTRIALES PARA EXTERIORES

Soluciones Residenciales, Comerciales e Industriales.

Los equipos de Iluminación de Emergencia EXPLORER® cubre las necesidades de cualquier proyecto donde se requiera la evacuación segura de personas ante fallos en el suministro eléctrico.

Características Generales:

- 220VAC, 50/60 Hz +/- 5% con línea a tierra (aislamiento Clase I)
- Cargador automático
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusible interno para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.

Especificaciones

	MODELO	<u>LE-1302LD</u>	<u>LE-1304LD</u>	<u>LE-1306LD</u>
FARO	POTENCIA	18W	10W	10W
	LUMENES	1480	1800	1800
	ANGULO DE RADIACION		75°	
	TEMP. COLOR		6500K	
	DISIPADOR		ALUMINIO	
	TIEMPO DE VIDA		< 60 000 HORAS	
	EFICIENCIA		< 90%	
	CAPACIDAD	12V 4AH	12V 7AH	12V 7AH
BATERIA	TIPO		PLOMO-ACIDO	
	AUTONOMIA(HORAS)	2	3	3
	TEMP. TRABAJO		0 °C a 50 °C	
	CERTIFICACION		ISO	