



Panel De Deteccion De Incendios Direccionable Ravel- 254 Puntos

Descripción

Panel de alarma contra incendios analógico direccionable de un solo bucle, expandible hasta 4 bucles. 254 dispositivos de cualquier combinación en un bucle, 1016 dispositivos de cualquier combinación en un panel. Hasta 8 paneles en un nodo. Panel táctil con USB integrado para conectar a un portátil. Panel frontal programable con redundancia de bucle.

ESPECIFICACIONES

- Fabricante indio: estándar internacional.
- Certificado por UL (9.ª edición)
- Teclado táctil para una operación fácil de usar.
- USB incorporado.
- Fuente de alimentación de modo conmutado universal.
- Construcción modular, facilidad de servicio.
- Conectable en red.
- Fusible auto reinicial.
- Protección contra sobretensiones.
- Protección de polaridad de la batería.
- Procesador de 32 bits.
- Característica de protocolo única para una respuesta rápida a la alarma.
- Circuito convencional incorporado.
- Función de aprendizaje automático.
- 1016 dispositivos de cualquier combinación por panel.
- Multiprotocolo.
- Redes peer to peer.
- Redundancia: si falla la CPU principal, emitirá una alarma como un panel convencional.
- Circuito fácil de usar.
- Facilidad de configuración por dispositivo/detector.
- Almacenamiento de 2000 eventos con reloj en tiempo real.
- Facilidad de agrupación de hasta 192 personas.
- Acción previa a la alarma.
- Todo el cableado de campo tiene potencia limitada y está supervisado.
- Sensibilidad del detector programable.
- Verificación del tipo de dispositivo.
- Dispositivo de aviso de fallo a tierra a 0 ohmios.
- Detección de doble dirección.
- Prueba de dispositivo en bucle.